

# CONSOLIDATED VERSION

## VERSION CONSOLIDÉE



---

**Lamp controlgear –  
Part 1: General and safety requirements**

**Appareillages de lampes –  
Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

---

ICS 29.140.99

ISBN 978-2-8322-4852-2

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

# REDLINE VERSION

## VERSION REDLINE



**Lamp controlgear –  
Part 1: General and safety requirements**

**Appareillages de lampes –  
Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité**



## CONTENTS

FOREWORD.....	9
INTRODUCTION.....	12
1 Scope .....	13
2 Normative references .....	13
3 Terms and definitions .....	15
4 General requirements .....	23
5 General notes on tests .....	24
6 Classification.....	25
7 Marking .....	25
7.1 Items to be marked .....	25
7.2 Durability and legibility of marking.....	28
8 Terminals .....	28
8.1 Integral terminals .....	28
8.2 Terminals other than integral terminals .....	28
9 Earthing.....	29
9.1 Provisions for protective earthing (Symbol: IEC 60417-5019 (2006-08)).....	29
9.2 Provisions for functional earthing (Symbol: IEC 60417-5018 (2011-07)).....	29
9.3 Lamp controlgear with conductors for protective earthing by tracks on printed circuit boards .....	29
9.4 Earthing of built-in lamp controlgear.....	29
9.5 Earthing via independent controlgear.....	29
9.5.1 Earth connection to other equipment .....	29
9.5.2 Earthing of the lamp compartments powered via the independent lamp controlgear .....	30
10 Protection against accidental contact with live parts .....	30
11 Moisture resistance and insulation.....	32
12 Electric strength .....	32
13 Thermal endurance test for windings of ballasts .....	33
14 Fault conditions .....	37
15 Construction .....	41
15.1 Wood, cotton, silk, paper and similar fibrous material .....	41
15.2 Printed circuits.....	41
15.3 Plugs and socket-outlets used in SELV or ELV circuits .....	42
15.4 Insulation between circuits and accessible parts .....	42
15.4.1 General .....	42
15.4.2 SELV circuits .....	42
15.4.3 FELV circuits .....	43
15.4.4 Other circuits .....	44
15.4.5 Insulation between circuits and accessible conductive parts .....	44
16 Creepage distances and clearances .....	45
16.1 General.....	45
16.2 Creepage distances .....	47
16.2.1 General .....	47
16.2.2 Minimum creepage distances for working voltages .....	49

16.2.3	Creepage distances for working voltages with frequencies above 30 kHz.....	50
16.2.4	Compliance with the required creepage distances .....	51
16.3	Clearances .....	52
16.3.1	General .....	52
16.3.2	Clearances for working voltages .....	53
16.3.3	Clearances for ignition voltages and working voltages with higher frequencies.....	54
16.3.4	Compliance with the required clearances.....	56
17	Screws, current-carrying parts and connections.....	57
18	Resistance to heat, fire and tracking.....	57
19	Resistance to corrosion .....	58
20	No-load output voltage .....	58
Annex A (normative)	Test to establish whether a conductive part is a live part which may cause an electric shock .....	59
A.1	General test requirements.....	59
A.2	Limits for measured voltages .....	59
A.3	Limits for touch current .....	59
Annex B (normative)	Particular requirements for thermally protected lamp controlgear .....	60
B.1	Introductory remark.....	60
B.2	General.....	60
B.3	Terms and definitions.....	60
B.4	General requirements for thermally protected lamp controlgear.....	61
B.5	General notes on tests.....	61
B.6	Classification .....	61
B.6.1	General .....	61
B.6.2	According to the class of protection .....	61
B.6.3	According to the type of protection .....	61
B.7	Marking.....	62
B.8	Thermal endurance of windings .....	62
B.9	Lamp controlgear heating .....	62
B.9.1	Preselection test.....	62
B.9.2	"Class P" thermally protected lamp controlgear .....	63
B.9.3	Temperature declared thermally protected lamp controlgear as specified in IEC 61347-2-8, with a rated maximum case temperature of 130 °C or lower .....	64
B.9.4	Temperature declared thermally protected lamp controlgear as specified in IEC 61347-2-8 with a rated maximum case temperature exceeding 130 °C .....	65
B.9.5	Temperature declared thermally protected lamp controlgear as specified in IEC 61347-2-9 .....	66
Annex C (normative)	Particular requirements for electronic lamp controlgear with means of protection against overheating .....	68
C.1	General.....	68
C.2	Terms and definitions.....	68
C.3	General requirements for electronic lamp controlgear with means of protection against overheating .....	68
C.4	General notes on tests .....	69
C.5	Classification .....	69

C.6	Marking.....	69
C.7	Limitation of heating .....	69
C.7.1	Pre-selection test.....	69
C.7.2	Functioning of the protection means .....	69
Annex D (normative)	Requirements for carrying out the heating tests of thermally protected lamp controlgear .....	71
D.1	Test enclosure .....	71
D.2	Heating of enclosure .....	71
D.3	Lamp controlgear operating conditions.....	71
D.4	Lamp controlgear position in the enclosure .....	71
D.5	Temperature measurements .....	72
Annex E (normative)	Use of constant S other than 4 500 in $t_W$ tests.....	73
E.1	General.....	73
E.2	Procedure A.....	73
E.3	Procedure B.....	73
Annex F (normative)	Draught-proof enclosure.....	76
Annex G (normative)	Explanation of the derivation of the values of pulse voltages .....	77
G.1	Pulse voltage rise time $T$ .....	77
G.2	Long-duration pulse voltages .....	77
G.3	Short-duration pulse voltages .....	77
G.4	Measurement of short-duration pulse energy .....	77
Annex H (normative)	Tests .....	83
H.1	Ambient temperature and test room .....	83
H.2	Supply voltage and frequency .....	83
H.2.1	Test voltage and frequency.....	83
H.2.2	Stability of supply and frequency .....	83
H.2.3	Supply voltage waveform for reference ballast only .....	83
H.3	Electrical characteristics of lamps .....	84
H.4	Magnetic effects .....	84
H.5	Mounting and connection of reference lamps .....	84
H.6	Reference lamp stability.....	84
H.7	Instrument characteristics .....	84
H.7.1	Potential circuits .....	84
H.7.2	Current circuits .....	84
H.7.3	RMS measurements .....	85
H.8	Invertor power sources .....	85
H.9	Reference ballast.....	85
H.10	Reference lamps.....	85
H.11	Test conditions .....	85
H.11.1	Resistance measurement delays .....	85
H.11.2	Electrical resistance of contacts and leads .....	85
H.12	Lamp controlgear heating .....	85
H.12.1	Built-in lamp controlgear.....	85
H.12.2	Independent lamp controlgear .....	86
H.12.3	Integral lamp controlgear .....	86
H.12.4	Test conditions .....	87
Annex I (normative)	Additional requirements for built-in magnetic ballasts with double or reinforced insulation .....	88
I.1	General.....	88

I.2	Terms and definitions .....	88
I.3	General requirements .....	88
I.4	General notes on tests .....	89
I.5	Classification .....	89
I.6	Marking .....	89
I.7	Protection against accidental contact with live parts .....	89
I.8	Terminals .....	89
I.9	Provision for earthing .....	89
I.10	Moisture resistance and insulation .....	89
I.11	High-voltage impulse test .....	89
I.12	Thermal endurance test for windings of ballasts .....	90
I.13	Ballast heating .....	90
I.14	Screws, current-carrying parts and connections .....	90
I.15	Creepage distances and clearances .....	90
I.16	Resistance to heat and fire .....	90
I.17	Resistance to corrosion .....	90
	Annex J (normative) Schedule of more onerous requirements .....	91
	Annex K (informative) Conformity testing during manufacture .....	92
K.1	General .....	92
K.2	Testing .....	92
K.3	Additional dielectric strength tests for controlgear with protection against pollution by the use of coating or potting material .....	94
	Annex L (normative) Particular additional requirements for controlgears providing SELV .....	95
L.1	General .....	95
L.2	Terms and definitions .....	95
L.3	Classification .....	96
L.4	Marking .....	96
L.5	Protection against electric shock .....	97
L.6	Heating .....	97
L.7	Short-circuit and overload protection .....	98
L.8	Insulation resistance and electric strength .....	99
L.8.1	General .....	99
L.8.2	Insulation resistance .....	99
L.8.3	Electric strength .....	99
L.9	Construction .....	100
L.10	Components .....	100
L.11	Creepage distances, clearances and distances through insulation .....	101
	Annex M (informative) Dielectric strength test voltages for controlgear intended for the use in impulse withstand Category III .....	102
	Annex N (normative) Requirements for insulation materials used for double or reinforced insulation .....	103
N.1	General .....	103
N.2	Reference document .....	103
N.3	Terms and definitions .....	103
N.4	General requirements .....	103
N.4.1	Material requirements .....	103
N.4.2	Solid insulation .....	103
N.4.3	Thin sheet insulation .....	103

Annex O (normative) Additional requirements for built-in electronic controlgear with double or reinforced insulation .....	107
O.1 General.....	107
O.2 Terms and definitions.....	107
O.3 General requirements .....	107
O.4 General notes on tests.....	107
O.5 Classification .....	108
O.6 Marking.....	108
O.7 Protection against accidental contact with live parts.....	108
O.8 Terminals.....	108
O.9 Provision for earthing.....	108
O.10 Moisture resistance and insulation .....	108
O.11 Electric strength.....	108
O.12 Thermal endurance of windings .....	108
O.13 Fault conditions .....	108
O.14 Construction .....	109
O.15 Creepage distances and clearances.....	109
O.16 Screws, current-carrying parts and connections .....	109
O.17 Resistance to heat and fire .....	109
O.18 Resistance to corrosion .....	109
Annex P (normative) Creepage distances and clearances and distance through isolation (DTI) for lamp controlgear which are protected against pollution by the use of coating or potting .....	110
P.1 General.....	110
P.2 Creepage distances .....	110
P.2.1 General .....	110
P.2.2 Minimum creepage distances for working voltages and rated voltage with frequencies up to 30 kHz.....	110
P.2.3 Creepage distances for working voltages with frequencies above 30 kHz.....	110
P.2.4 Compliance with the required creepage distances .....	112
P.3 Distance through isolation.....	113
P.3.1 General .....	113
P.3.2 Compliance tests .....	113
P.3.3 Preconditioning of the lamp controlgear.....	113
P.3.4 Electrical tests after conditioning .....	114
Annex Q (informative) Example for $U_p$ calculation .....	116
Annex R (informative) Concept of creepage distances and clearances.....	117
R.1 Basic concept considerations .....	117
R.1.1 Creepage distances.....	117
R.1.2 Clearances .....	117
R.2 Why setting up tables?.....	118
Annex S (informative) Examples of controlgear insulation coordination .....	119
Annex T (informative) Creepage distances and clearances for controlgear with a higher degree of availability (impulse withstand category III).....	120
T.1 General.....	120
T.2 Clearances for working voltages of lamp controlgear not protected against pollution by coating or potting materials .....	120
T.3 Clearances for working voltages of lamp controlgear protected against pollution by coating or potting .....	121

T.4 Distances through insulation – Particular additional requirements for controlgear providing SELV .....	121
Bibliography.....	123
Figure 1 – Relation between winding temperature and endurance test duration .....	35
Figure 2 – Test circuit for controlgear .....	41
Figure 3 – Example of a controlgear insulation related to Table 6 .....	44
Figure 4 – Application of Table 7 and Table 8 .....	49
Figure 5 – Application of Table 9, Table 10 and Table 11.....	52
Figure 6 – Application of Table 10 and Table 11 .....	53
Figure B.1 – Test circuit for thermally protected lamp controlgear .....	66
Figure D.1 – Example of heating enclosure for thermally protected ballasts .....	72
Figure E.1 – Assessment of claimed value of S.....	75
Figure G.1 – Circuit for measuring short-duration pulse energy.....	80
Figure G.2 – Suitable circuit for producing and applying long-duration pulses .....	82
Figure H.1 – Test arrangement for heating test .....	87
Figure N.1 –Test arrangement for checking mechanical withstandin of insulating materials in thin sheet layers .....	106
Figure Q.1 – Example for the calculation of $U_p$ .....	116
Figure S.1 – Example of schematic drawings, showing the different controlgear insulation coordination .....	119
Table 1 – Required rated impulse withstand voltage of equipment .....	22
Table 2 – Working voltage and $U_{out}$ steps .....	27
Table 3 – Electric strength test voltage .....	33
Table 4 – Theoretical test temperatures for ballasts subjected to an endurance test duration of 30 days .....	36
Table 5 – Minimum creepage distance on printed circuit board .....	39
Table 6 – Insulation requirements between active parts and accessible conductive parts .....	45
Table 7 – Minimum creepage distances for working voltage .....	50
Table 8 – Minimum value of creepage distances for sinusoidal or non-sinusoidal working voltages at different frequency ranges; basic or supplementary insulation .....	51
Table 9 – Minimum clearances for working voltages .....	54
Table 10 – Minimum distances of clearances for sinusoidal or non-sinusoidal voltages; inhomogeneous field conditions; basic or supplementary insulation .....	55
Table 11 – Minimum distances of clearances for sinusoidal or non-sinusoidal voltages; inhomogeneous field conditions; reinforced insulation.....	56
Table B.1 – Thermal protection operation .....	64
Table B.2 – Thermal protection operation .....	65
Table G.1 – Component values for measurement of pulse energy.....	80
Table K.1 – Minimum values for electrical tests .....	93
Table L.1 – Symbols for marking if marking is used .....	97
Table L.2 – Values of temperatures in normal use .....	98
Table L.3 – Values of insulation resistances .....	99

Table L.4 – Table of dielectric strength test voltages for controlgears intended for use in impulse withstand Category II .....	100
Table L.5 – Distances through insulation (DTI) for the impulse withstand category II / material group IIIa (175 CTI < 400) .....	101
Table M.1 – Table of dielectric strength test voltages for controlgears intended for use in impulse withstand Category III .....	102
Table N.1 – Electric strength test voltage required during the mandrel test .....	105
Table P.1 – Minimum creepage distances for working voltages and rated voltages with frequencies up to 30 kHz .....	110
Table P.2 – Minimum value of creepage distances for sinusoidal or non-sinusoidal working voltages at different frequency ranges; basic or supplementary insulation .....	111
Table P.3 – Impulse withstand test voltage for products of impulse withstand category II .....	114
Table T.1 – Minimum clearances for working voltages – Impulse withstand category III ....	121
Table T.2 – Impulse withstand test voltages of impulse withstand category III for lamp controlgear protected against pollution by coating or potting material .....	121
Table T.3 – Distances through insulation (DTI) for the impulse withstand category III/material group IIIa (175 CTI < 400) .....	122

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

### LAMP CONTROLGEAR –

#### Part 1: General and safety requirements

#### FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

#### DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 61347-1 bears the edition number 3.1. It consists of the third edition (2015-02) [documents 34C/1118/FDIS and 34C/1135/RVD] and its amendment 1 (2017-09) [documents 34C/1351/FDIS and 34C/1358/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

International Standard IEC 61347-1 has been prepared by subcommittee 34C: Auxiliaries for lamps, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

This third edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) additional marking requirements;
- b) additional requirements for creepage distances and clearances:
  - for working voltages with operating frequencies up to 30 kHz;
  - for working voltages with higher operating frequencies than 30 kHz;
  - for impulse and resonance voltages ignition;
  - for basic, supplementary and reinforced insulation;
  - for insulation between circuits;
  - for coated or potted controlgear;
- c) modification of definition of ELV and FELV;
- d) modification of schematic drawing, showing the different controlgear classification and insulation requirements;
- e) scope extension;
- f) new Annex A: test to establish whether a conductive part is a live part which may cause an electric shock;
- g) new Annex M: creepage distances and clearances for controlgear where a higher degree of availability (impulse withstand category III) may be requested;
- h) new Annex Q: example for  $U_p$  calculation;
- i) new Annex P: creepage distances and clearances and distance through isolation (DTI) for lamp controlgear which are protected against pollution by the use of coating or potting;
- j) new Annex R: concept of creepage distances and clearances.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This Part 1 is to be used in conjunction with the appropriate Part 2, which contains clauses to supplement or modify the corresponding clauses in Part 1, to provide the relevant requirements for each type of product.

NOTE In this standard, the following print types are used.

- Requirements proper: in roman type.
- *Test specifications: in italic type.*
- Explanatory matter: in smaller roman type.

A list of all parts of the IEC 61347 series, published under the general title *Lamp controlgear*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

**IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.**

## INTRODUCTION

This part of IEC 61347 provides a set of general and safety requirements and tests which are considered to be generally applicable to most types of lamp controlgear and which can be called up as required by the different parts that make up IEC 61347-2. This Part 1 is thus not to be regarded as a specification in itself for any type of lamp controlgear, and its provisions apply only to particular types of lamp controlgear, to the extent determined by the appropriate Part 2 of IEC 61347.

The parts which make up IEC 61347-2, in referring to any of the clauses of this part, specify the extent to which such a clause is applicable and the order in which the tests are to be performed; they also include additional requirements as necessary. The order in which the clauses of this part are numbered has no particular significance, as the order in which their provisions apply is determined for each type of lamp controlgear by the appropriate Part 2 of the IEC 61347-2 series. All such parts are self-contained and therefore do not contain references to each other.

Where the requirements of any of the clauses of this part of IEC 61347 are referred to in the various parts that make up IEC 61347-2 by the phrase "The requirements of clause n of IEC 61347-1 apply", this phrase will be interpreted as meaning that all requirements of the clause in question of Part 1 apply, except any which are clearly inapplicable to the particular type of lamp controlgear covered by the Part 2 concerned.

Lamp controlgear which complies with the text of this standard will not necessarily be judged to comply with the safety principles of the standard if, when examined and tested, it is found to have other features which impair the level of safety covered by these requirements.

Lamp controlgear employing materials or having forms of construction differing from those detailed in the requirements of this standard may be examined and tested according to the intent of the requirement and, if found to be substantially equivalent, may be judged to comply with the safety principles of the standard.

Performance requirements for lamp controlgear are the subject of IEC 60921, IEC 60923, IEC 60925, IEC 60927, IEC 60929, IEC 61047 and IEC 62384 as appropriate for the type of lamp controlgear.

Safety requirements ensure that electrical equipment constructed in accordance with these requirements does not endanger the safety of persons, domestic animals or property when properly installed and maintained and used in applications for which it was intended.

Requirements for electronic lamp controlgear for other types of lamps will be the subject of a separate standard, as the need arises.

Controlgear can consist of a printed circuit board and may incorporate the following:

- controlgear;
- lampholder(s);
- switch(es);
- supply terminals.

The lamp controlgear should comply with this standard.

The lampholders(s), switch(es) and supply terminals should comply with their own standards.

## LAMP CONTROLGEAR –

### Part 1: General and safety requirements

#### 1 Scope

This part of IEC 61347 specifies general and safety requirements for lamp controlgear for use on d.c. supplies up to ~~250~~ 1 000 V and/or a.c. supplies up to 1 000 V at 50 Hz or 60 Hz.

This standard also covers lamp controlgear for lamps which are not yet standardized.

Tests dealt with in this standard are type tests. Requirements for testing individual lamp controlgear during production are not included.

Requirements for semi-luminaires are given in IEC 60598-1:2014 (see definition 1.2.60).

Particular requirements for controlgears providing safety extra low voltage (from now on SELV) are given in Annex L.

It can be expected that lamp control gear which comply with this standard will not compromise safety between 90 % and 110 % of their rated supply voltage in independent use and when operated in luminaires complying with the safety standard IEC 60598-1 and the relevant part IEC 60598-2-xx and with lamps complying with the relevant lamp standards. Performance requirements may require tighter limits.

#### 2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60065:20011, *Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements*

IEC 60068-2-14:2009, *Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60081, *Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications*

IEC 60085:2007, *Electrical insulation – Thermal classification and designation*

IEC 60112:2003, *Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials*  
IEC 60112:2003/AMD1:2009

IEC 60216 (all parts), *Electrical insulating materials – Thermal endurance properties*

IEC 60317-0-1:2013, *Specifications for particular types of windings wires – Part 0-1: General requirements – Enamelled round copper wire*

---

<sup>1</sup> Seventh edition. This edition has been replaced in 2014 by IEC 60065:2014.

IEC 60384-14, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains*

IEC 60417, *Graphical symbols for use on equipment*. Available at <http://www.graphical-symbols.info/equipment>

IEC 60449:1973, *Voltage bands for electrical installations of buildings*  
IEC 60449:1973/AMD1:1979

IEC 60529:1989, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*  
IEC 60529:1989/AMD1:1999  
IEC 60529:1989/AMD2:2013

IEC 60598-1:2014, *Luminaires – Part 1: General requirements and tests*

IEC 60598-2, (all parts), *Luminaires – Part 2: Particular requirements*

IEC 60664-1:2007, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 60664-4:2005, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress*

IEC 60691:2002, *Thermal-links – Requirements and application guide*

IEC 60695-2-10, *Fire hazard testing – Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire apparatus and common test procedure*

IEC 60695-11-5, *Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance*

IEC 60730-2-3, *Automatic electrical controls for household and similar use – Part 2: Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular fluorescent lamps*

IEC 60884-2-4, *Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-4: Particular requirements for plugs and socket outlets for SELV*

IEC 60901, *Single-capped fluorescent lamps – Performance specifications*

IEC 60906-3, *IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 3: SELV plugs and socket-outlets, 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, a.c. and d.c.*

IEC 60921:2004, *Ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements*  
IEC 60921:2004/AMD1:2006

IEC 60923:2005, *Auxiliaries for lamps – Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) – Performance requirements*

IEC 60950-1, *Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements*

IEC 61180-1:1992, *High-voltage test techniques for low voltage equipment – Part 1: Definitions, test and procedure requirements*

IEC 61189-2:2006, *Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies – Part 2: Test methods for materials for interconnection structures*

IEC 61249-2 (all parts), *Materials for printed boards and other interconnecting structures*

IEC 61347-2 (all parts), *Lamp controlgear – Part 2: Particular requirements*

IEC 61347-2-8, *Lamp controlgear – Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps*

IEC 61347-2-9:2012, *Lamp controlgear – Part 2-9: Particular requirements electromagnetic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)*

IEC 61558-1:2005, *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 1: General requirements and tests*

IEC 61558-2-6:2009, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers*

IEC 61558-2-16:2009, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units*

ISO 4046-4:2002, *Paper, board, pulp and related terms – Vocabulary – Part 4: Paper and board grades and converted products*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	133
INTRODUCTION .....	136
1 Domaine d'application .....	137
2 Références normatives .....	137
3 Termes et définitions .....	139
4 Exigences générales .....	148
5 Généralités sur les essais .....	149
6 Classification .....	150
7 Marquage .....	150
7.1 Indications à préciser .....	150
7.2 Durabilité et lisibilité du marquage .....	153
8 Bornes .....	153
8.1 Bornes intégrées .....	153
8.2 Bornes autres que les bornes intégrées .....	153
9 Mise à la terre .....	154
9.1 Dispositions pour la mise à la terre de protection (Symbole: IEC 60417-5019 (2006-08)) .....	154
9.2 Dispositions pour la mise à la terre fonctionnelle (Symbole: IEC 60417-5018 (2011-07)) .....	154
9.3 Appareillages de lampes dotés de conducteurs pour la mise à la terre de protection par des pistes sur des cartes de circuit imprimé .....	154
9.4 Mise à la terre d'un appareillage de lampe à incorporer .....	154
9.5 Mise à la terre par l'intermédiaire d'un appareillage indépendant .....	155
9.5.1 Raccordement de la terre à un autre appareil .....	155
9.5.2 Mise à la terre des compartiments d'une lampe alimentée par l'intermédiaire d'un appareillage de lampe indépendant .....	155
10 Protection contre le contact accidentel avec des parties actives .....	155
11 Résistance à l'humidité et isolement .....	157
12 Rigidité diélectrique .....	158
13 Essai d'endurance thermique des enroulements des ballasts .....	158
14 Conditions de défaut .....	163
15 Construction .....	167
15.1 Bois, coton, soie, papier et matériaux fibreux similaires .....	167
15.2 Cartes imprimées .....	167
15.3 Fiches et socles utilisés dans les circuits TBTS ou TBT .....	168
15.4 Isolation entre les circuits et les parties accessibles .....	168
15.4.1 Généralités .....	168
15.4.2 Circuits TBTS .....	169
15.4.3 Circuits TBTF .....	169
15.4.4 Autres circuits .....	170
15.4.5 Isolation entre les circuits et les parties conductrices accessibles .....	170
16 Lignes de fuite et écartements .....	172
16.1 Généralités .....	172
16.2 Lignes de fuite .....	174
16.2.1 Généralités .....	174

16.2.2	Lignes de fuite minimales pour les tensions de service .....	176
16.2.3	Lignes de fuite pour les tensions de service dont les fréquences sont supérieures à 30 kHz .....	176
16.2.4	Conformité avec les lignes de fuite exigées .....	177
16.3	Écartements .....	178
16.3.1	Généralités .....	178
16.3.2	Écartements pour les tensions de service .....	180
16.3.3	Écartements pour les tensions d'amorçage et les tensions de service à fréquences supérieures .....	181
16.3.4	Conformité aux écartements exigés .....	184
17	Vis, parties transportant le courant et connexions .....	185
18	Résistance à la chaleur, au feu et aux courants de cheminement .....	185
19	Résistance à la corrosion .....	186
20	Tension de sortie à vide .....	186
	Annexe A (normative) Essai ayant pour objet de déterminer si une partie conductrice est une partie active pouvant entraîner un choc électrique .....	187
A.1	Exigences générales d'essai .....	187
A.2	Limites des tensions mesurées .....	187
A.3	Limites des courants de contact .....	187
	Annexe B (normative) Exigences particulières pour les appareillages de lampes à protection thermique .....	188
B.1	Vue d'ensemble .....	188
B.2	Généralités .....	188
B.3	Termes et définitions .....	188
B.4	Exigences générales applicables aux protecteurs thermiques .....	189
B.5	Généralités sur les essais .....	189
B.6	Classification .....	189
B.6.1	Généralités .....	189
B.6.2	En fonction de la classe de protection .....	189
B.6.3	En fonction du type de protection .....	190
B.7	Marquage .....	190
B.8	Endurance thermique des enroulements .....	190
B.9	Echauffement de l'appareillage de lampe .....	190
B.9.1	Epreuves préalables de sélection .....	190
B.9.2	Appareillage de lampe à protection thermique de «classe P» .....	191
B.9.3	Appareillages de lampes à protection thermique à température déclarée spécifiés dans l'IEC 61347-2-8, avec une température assignée maximale de boîtier inférieure ou égale à 130 °C .....	192
B.9.4	Appareillage de lampe à protection thermique à température déclarée comme spécifié dans l'IEC 61347-2-8, avec température maximale assignée de boîtier supérieure à 130 °C .....	193
B.9.5	Appareillage de lampe à protection thermique à température déclarée comme spécifié dans l'IEC 61347-2-9 .....	194
	Annexe C (normative) Exigences particulières pour les appareillages de lampes électroniques avec dispositifs de protection contre la surchauffe .....	197
C.1	Généralités .....	197
C.2	Termes et définitions .....	197
C.3	Exigences générales applicables aux appareillages électroniques de commande dotés d'une protection contre la surchauffe .....	197
C.4	Généralités sur les essais .....	198
C.5	Classification .....	198

C.6	Marquage.....	198
C.7	Limitation de l'échauffement.....	198
C.7.1	Epreuves préalables de sélection .....	198
C.7.2	Fonctionnement du dispositif de protection .....	198
Annexe D (normative)	Exigences pour les essais d'échauffement des appareillages de lampes à protection thermique .....	200
D.1	Enceinte d'essai.....	200
D.2	Chauffage de l'enceinte.....	200
D.3	Conditions de fonctionnement de l'appareillage de lampe .....	200
D.4	Position de l'appareillage de lampe dans l'enceinte.....	200
D.5	Mesures de température .....	201
Annexe E (normative)	Usage de constantes $S$ différentes de 4 500 pour les essais $t_w$ .....	203
E.1	Généralités .....	203
E.2	Procédure A .....	203
E.3	Procédure B .....	203
Annexe F (normative)	Enceinte à air calme.....	206
Annexe G (normative)	Explications concernant le calcul des valeurs des impulsions de tension.....	207
G.1	Temps de montée des impulsions de tension $T$ .....	207
G.2	Impulsions de tension de longue durée .....	207
G.3	Impulsions de tension de courte durée .....	207
G.4	Mesure de l'énergie des impulsions de courte durée .....	207
Annexe H (normative)	Essais .....	213
H.1	Température ambiante et local d'essai .....	213
H.2	Tension et fréquence d'alimentation .....	213
H.2.1	Tension et fréquence d'essai.....	213
H.2.2	Stabilité de la tension d'alimentation et de la fréquence .....	213
H.2.3	Forme d'onde de la tension d'alimentation pour les ballasts de référence seulement.....	213
H.3	Caractéristiques électriques des lampes .....	214
H.4	Effets magnétiques .....	214
H.5	Montage et raccordement des lampes de référence .....	214
H.6	Stabilité de la lampe de référence .....	214
H.7	Caractéristiques des appareils de mesure .....	214
H.7.1	Circuits de tension .....	214
H.7.2	Circuits de courant.....	214
H.7.3	Mesure de la valeur efficace .....	215
H.8	Onduleurs .....	215
H.9	Ballasts de référence .....	215
H.10	Lampes de référence .....	215
H.11	Conditions d'essai.....	215
H.11.1	Retards lors des mesures de résistance .....	215
H.11.2	Résistance électrique des contacts et des conducteurs .....	215
H.12	Echauffement des appareillages de lampes .....	216
H.12.1	Appareillages de lampes à incorporer.....	216
H.12.2	Appareillage de lampe indépendant.....	217
H.12.3	Appareillage de lampe intégré .....	217
H.12.4	Conditions d'essais .....	217

Annexe I (normative) Exigences complémentaires pour les ballasts magnétiques à incorporer avec isolation double ou renforcée .....	219
I.1 Généralités .....	219
I.2 Termes et définitions.....	219
I.3 Exigences générales .....	219
I.4 Généralités sur les essais .....	220
I.5 Classification .....	220
I.6 Marquage.....	220
I.7 Protection contre le contact accidentel avec les parties actives .....	220
I.8 Bornes .....	220
I.9 Dispositions en vue de la mise à la terre.....	220
I.10 Résistance à l'humidité et isolement.....	220
I.11 Essai aux impulsions de haute tension .....	221
I.12 Essai d'endurance thermique des enroulements des ballasts .....	221
I.13 Échauffement des ballasts .....	221
I.14 Vis, parties transportant le courant et connexions .....	221
I.15 Lignes de fuite et écartements.....	221
I.16 Résistance à la chaleur et au feu.....	221
I.17 Résistance à la corrosion .....	221
Annexe J (normative) Planification des exigences les plus importantes .....	222
Annexe K (informative) Essai de conformité durant la fabrication .....	223
K.1 Généralités .....	223
K.2 Essais.....	223
K.3 Essais de rigidité diélectrique supplémentaires pour les appareillages protégés contre la pollution par l'utilisation de matériaux de revêtement ou d'empotage .....	225
Annexe L (normative) Exigences supplémentaires particulières pour les appareillages fournissant une TBTS.....	226
L.1 Généralités .....	226
L.2 Termes et définitions.....	226
L.3 Classification .....	227
L.4 Marquage.....	227
L.5 Protection contre les chocs électriques.....	228
L.6 Échauffement.....	228
L.7 Protection contre les courts-circuits et les surcharges.....	229
L.8 Résistance d'isolement et rigidité diélectrique.....	230
L.8.1 Généralités .....	230
L.8.2 Résistance d'isolement .....	230
L.8.3 Rigidité diélectrique .....	230
L.9 Construction.....	231
L.10 Composants .....	231
L.11 Lignes de fuite, écartements et distances à travers l'isolation .....	232
Annexe M (informative) Tensions d'essai de rigidité diélectrique pour un appareillage destiné à être utilisé dans la Catégorie III de tenue aux impulsions .....	234
Annexe N (normative) Exigences pour les matériaux d'isolation utilisés pour une isolation double ou renforcée.....	235
N.1 Généralités .....	235
N.2 Document de référence .....	235
N.3 Termes et définitions.....	235
N.4 Exigences générales .....	235

N.4.1	Exigences concernant les matériaux .....	235
N.4.2	Isolation solide.....	235
N.4.3	Isolation en feuilles minces .....	235
Annexe O (normative)	Exigences supplémentaires pour un appareil électronique à incorporer avec isolation double ou renforcée .....	239
O.1	Généralités .....	239
O.2	Termes et définitions.....	239
O.3	Exigences générales .....	239
O.4	Généralités sur les essais .....	240
O.5	Classification .....	240
O.6	Marquage.....	240
O.7	Protection contre un contact accidentel avec des parties actives.....	240
O.8	Bornes .....	240
O.9	Dispositions en vue de la mise à la terre de protection.....	240
O.10	Résistance à l'humidité et isolement.....	240
O.11	Rigidité diélectrique.....	240
O.12	Endurance thermique des enroulements .....	240
O.13	Conditions de défaut .....	241
O.14	Construction.....	241
O.15	Lignes de fuite et écartements.....	241
O.16	Vis, parties transportant le courant et connexions .....	241
O.17	Résistance à la chaleur et au feu.....	241
O.18	Résistance à la corrosion .....	241
Annexe P (normative)	Lignes de fuite, écartements et distance à travers l'isolation (DTI) pour les appareillages de lampes protégés contre la pollution par l'utilisation de revêtement ou d'empotage .....	242
P.1	Généralités .....	242
P.2	Lignes de fuite .....	242
P.2.1	Généralités .....	242
P.2.2	Lignes de fuite minimales pour les tensions de service et la tension assignée avec des fréquences jusqu'à 30 kHz.....	242
P.2.3	Lignes de fuite pour les tensions de service avec des fréquences supérieures à 30 kHz .....	243
P.2.4	Conformité aux valeurs exigées de lignes de fuite .....	244
P.3	Distance à travers l'isolation .....	245
P.3.1	Généralités .....	245
P.3.2	Essais de conformité.....	245
P.3.3	Pré-conditionnement de l'appareillage de lampe.....	245
P.3.4	Essais électriques après conditionnement .....	246
Annexe Q (informative)	Exemple de calcul de $U_p$ .....	248
Annexe R (informative)	Concept des lignes de fuite et des écartements .....	250
R.1	Considérations sur la conception de base .....	250
R.1.1	Lignes de fuite .....	250
R.1.2	Écartements .....	250
R.2	Justifications à l'établissement de tableaux .....	251
Annexe S (informative)	Exemples de coordination de l'isolement de l'appareillage .....	252
Annexe T (informative)	Lignes de fuite et écartements pour les appareillages avec un plus haut degré de disponibilité (catégorie de tenue aux chocs III).....	255
T.1	Généralités .....	255

T.2	Écartements pour les tensions de service des appareillages de lampes non protégés contre la pollution par des matériaux de revêtement ou d'empotage .....	255
T.3	Écartements pour les tensions de service des appareillages de lampes protégés contre la pollution par le revêtement ou l'empotage .....	256
T.4	Distances à travers l'isolation – Exigences supplémentaires particulières pour les appareillages fournissant une TBTS .....	257
Bibliographie .....		258
Figure 1 – Relation entre la température de l'enroulement et la durée de l'essai d'endurance .....		161
Figure 2 – Circuit d'essai pour les appareillages .....		167
Figure 3 – Exemple d'une isolation d'appareillage relative au Tableau 6 .....		171
Figure 4 – Application des Tableaux 7 et 8 .....		176
Figure 5 – Application des Tableaux 9, 10 et 11 .....		180
Figure 6 – Application des Tableaux 10 et Table 11 .....		182
Figure B.1 – Circuit d'essai pour les appareillages de lampes à protection thermique .....		196
Figure D.1 – Exemple d'enceinte chauffante pour les ballasts avec protection thermique .....		203
Figure E.1 – Contrôle de la valeur revendiquée de $S$ .....		206
Figure G.1 – Circuit pour la mesure de l'énergie des impulsions de courte durée .....		211
Figure G.2 – Circuit convenant à la production et à l'application de tensions d'impulsion de longue durée .....		213
Figure H.1 – Disposition pour l'essai d'échauffement .....		219
Figure N.1 – Montage d'essai pour vérifier la résistance mécanique des matériaux isolants en couches minces .....		239
Figure Q.1 – Exemple de calcul de $U_p$ .....		250
Figure S.1 – Exemple de schémas montrant la coordination de l'isolement des différents appareillages .....		255
Tableau 1 – Tension assignée de tenue aux chocs exigée pour les équipements .....		147
Tableau 2 – Tension de service et pas de $U_{out}$ .....		152
Tableau 3 – Tension d'essai de rigidité diélectrique .....		158
Tableau 4 – Températures théoriques d'essai pour les ballasts soumis à un essai d'endurance d'une durée de 30 jours .....		162
Tableau 5 – Ligne de fuite minimale sur circuit imprimé .....		165
Tableau 6 – Exigences pour l'isolation entre les parties actives et les parties conductrices accessibles .....		172
Tableau 7 – Valeurs minimales de ligne de fuite pour les tensions de service .....		177
Tableau 8 – Valeur minimale des lignes de fuite pour les tensions de service sinusoïdales ou non sinusoïdales à différentes gammes de fréquences; isolation principale ou supplémentaire .....		178
Tableau 9 – Valeurs minimales de distance dans l'air pour les tensions de service .....		182
Tableau 10 – Distances minimales des écartements pour les tensions sinusoïdales ou non sinusoïdales; conditions de champ hétérogène; isolation principale ou supplémentaire .....		184
Tableau 11 – Écartements minimaux pour les tensions sinusoïdales ou non sinusoïdales; conditions de champ hétérogène; Isolation renforcée .....		185
Tableau B.1 – Fonctionnement avec protection thermique .....		193
Tableau B.2 – Fonctionnement avec protection thermique .....		194

Tableau G.1 – Valeurs des composants pour la mesure de l'énergie de l'impulsion .....	211
Tableau K.1 – Valeurs minimales pour les essais électriques.....	225
Tableau L.1 – Symboles pour le marquage en cas d'utilisation d'un marquage .....	229
Tableau L.2 – Valeurs de températures en utilisation normale .....	230
Tableau L.3 – Valeurs des résistances d'isolement.....	231
Tableau L.4 – Tableau des tensions d'essai de rigidité diélectrique pour les appareillages destinés à être utilisés en Catégorie II de tenue aux impulsions .....	232
Tableau L.5 – Distances à travers l'isolation (DTI) pour la catégorie de tenue aux chocs II / Groupe de matériaux IIIa (175 IRC < 400) .....	234
Tableau M.1 – Tableau des tensions d'essai de rigidité diélectrique pour les appareillages destinés à être utilisés en Catégorie III de tenue aux impulsions .....	235
Tableau N.1 – Tension d'essai de rigidité diélectrique requise pendant l'essai au mandrin .....	238
Tableau P.1 – Lignes de fuite minimales pour les tensions de service et les tensions assignées avec des fréquences allant jusqu'à 30 kHz.....	244
Tableau P.2 – Valeur minimale des lignes de fuite pour les tensions de service sinusoïdales ou non sinusoïdales pour différentes gammes de fréquences; isolation principale ou supplémentaire.....	244
Tableau P.3 – Tension d'essai de tenue aux chocs pour les produits de catégorie de tenue aux chocs II.....	247
Tableau T.1 – Écartements minimaux pour les tensions de service – Catégorie de tenue aux chocs III.....	257
Tableau T.2 – Tensions d'essai de tenue aux chocs de la catégorie de tenue aux chocs III pour les appareillages de lampes protégés contre la pollution par le revêtement ou l'empotage .....	257
Tableau T.3 – Distances à travers l'isolation (DTI) pour la catégorie de tenue aux chocs III / Groupe de matériaux IIIa (175 IRC < 400) .....	258

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### APPAREILLAGES DE LAMPES –

#### Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

#### DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 61347-1 porte le numéro d'édition 3.1. Elle comprend la troisième édition (2015-02) [documents 34C/1118/FDIS et 34C/1135/RVD] et son amendement 1 (2017-09) [documents 34C/1351/FDIS et 34C/1358/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 61347-1 a été établie par le sous-comité 34C: Appareils auxiliaires pour lampes, du comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Cette troisième édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) les exigences de marquage supplémentaires;
- b) des exigences supplémentaires pour les lignes de fuite et écartements:
  - pour des tensions de service avec des fréquences de fonctionnement jusqu'à 30 kHz;
  - pour des tensions de service avec des fréquences de fonctionnement supérieures à 30 kHz;
  - pour impulsion et la résonance des tensions d'allumage;
  - pour l'isolation de base, supplémentaire et renforcée;
  - pour l'isolation entre les circuits;
  - pour l'appareillage enduit ou en pot;
- c) modification de la définition d'ELV et de FELV;
- d) la modification du schéma, montrant les différentes exigences en matière de classification et d'isolation appareillage;
- e) extension de l'objet;
- f) la nouvelle Annexe A: essai pour déterminer si une partie conductrice est une partie active qui peut provoquer un choc électrique;
- g) la nouvelle Annexe M: les lignes de fuite et écartements pour l'appareillage où un plus haut degré de disponibilité (tenue aux chocs de catégorie III) peut être demandée;
- h) la nouvelle Annexe Q: exemple de calcul  $U_p$ ;
- i) la nouvelle Annexe P: les distances des lignes de fuite l'écartement et la distance à travers l'isolation (DTI) pour les appareillages de lampes qui sont protégés contre la pollution par l'utilisation d'un revêtement ou d'enrobage;
- j) la nouvelle Annexe R: concept de lignes de fuite et écartements.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

La présente Partie 1 doit être utilisée conjointement avec la Partie 2 appropriée, qui comporte les articles complétant ou modifiant les articles correspondants de la Partie 1, afin d'établir les règles complètes pour chaque type d'appareil.

NOTE Dans la présente norme, les caractères suivants sont employés.

- Exigences proprement dites: caractères romains.
- *Modalités d'essais: caractères italiques.*
- NOTES: petits caractères romains.

Une liste de toutes les parties de l'IEC 61347, sous le titre général: *Appareillages de lampes*, est disponible sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

**IMPORTANT** – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

## INTRODUCTION

La présente partie de l'IEC 61347 donne un ensemble d'exigences générales et de sécurité et d'essais qui sont considérés comme pouvant s'appliquer de manière générale à la plupart des types d'appareillages de lampes et qui peuvent être rappelés, selon les besoins, dans les parties composant l'IEC 61347-2. La présente Partie 1 ne peut donc pas être considérée comme étant une spécification en elle-même pour n'importe quel type d'appareillage de lampes, et ses dispositions s'appliquent seulement aux types particuliers d'appareillages de lampes, dans le domaine déterminé par la Partie 2 appropriée de l'IEC 61347.

Les parties qui composent l'IEC 61347-2, en faisant référence à un quelconque des articles de la présente partie, spécifient le domaine dans lequel cet article est applicable et l'ordre dans lequel les essais seront à effectuer; elles incluent aussi des exigences supplémentaires, si nécessaire. L'ordre dans lequel les articles de la présente partie sont numérotés n'a pas de signification particulière car l'ordre dans lequel leurs dispositions s'appliquent est déterminé pour chaque type d'appareillage de lampe par la Partie 2 appropriée de la série IEC 61347-2. Toutes ces parties sont autonomes et, par conséquent, ne contiennent pas de références les unes aux autres.

Quand les exigences de l'un quelconque des articles de la présente partie de l'IEC 61347 sont citées en référence dans les parties composant l'IEC 61347-2 par la phrase «Les exigences de l'Article n de l'IEC 61347-1 s'appliquent», cette phrase sera interprétée comme signifiant que toutes les exigences de cet article de la Partie 1 s'appliquent, excepté éventuellement celles qui d'évidence ne s'appliquent pas au type particulier d'appareillage de lampe couvert par la Partie 2 considérée.

Les appareillages de lampes qui sont conformes au texte de cette norme ne seront pas nécessairement jugés comme étant conformes aux principes de sécurité de la norme si, lorsqu'ils sont examinés et essayés, il est trouvé qu'ils ont d'autres caractéristiques qui altèrent le niveau de sécurité objet de ces exigences.

Un appareillage de lampe présentant des dispositions de construction différentes ou utilisant des matériaux différents de ceux détaillés dans les exigences de cette norme peut être examiné et soumis aux essais dans l'esprit des exigences et, s'il est trouvé qu'il est pratiquement équivalent, peut être jugé comme satisfaisant aux principes de sécurité de la norme.

Les exigences de performance pour les appareillages de lampes sont le sujet des normes IEC suivantes: IEC 60921, IEC 60923, IEC 60925, IEC 60927, IEC 60929, IEC 61047 et IEC 62384 (en préparation) en fonction du type d'appareillage de lampe.

Les exigences de sécurité garantissent que les équipements électriques construits selon ces exigences sont, lorsqu'ils sont correctement montés et entretenus et qu'ils sont utilisés pour les applications auxquelles ils sont destinés, sans danger pour les personnes, les animaux domestiques ou les biens.

Des exigences pour des appareillages électroniques de lampes pour d'autres types de lampes feront l'objet de normes séparées, si le besoin apparaît.

L'appareillage peut se présenter sous la forme d'un circuit imprimé et peut incorporer ce qui suit:

- appareillage;
- douille(s);
- commutateur(s);
- bornes pour l'alimentation.

Il convient que l'appareillage de lampe soit conforme à cette norme.

Il convient que les douilles, commutateurs et bornes pour l'alimentation soient conformes à leurs normes respectives.

## APPAREILLAGES DE LAMPES –

### Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61347 spécifie les exigences générales et les exigences de sécurité pour les appareillages de lampes destinés à être utilisés sur des alimentations à courant continu jusqu'à ~~250~~ 1 000 V et/ou sur des alimentations à courant alternatif jusqu'à 1 000 V à 50 Hz ou 60 Hz.

La présente norme traite aussi des appareillages de lampes pour les lampes qui ne sont pas encore normalisées.

Les essais traités dans cette norme sont des essais de type. Les exigences pour les essais individuels des appareillages de lampes pendant la production ne sont pas incluses.

Les exigences pour les semi-luminaires sont données dans l'IEC 60598-1:2014 (voir la définition 1.2.60)

Les exigences particulières applicables aux appareillages fournissant une très basse tension de sécurité (dénommée ci-après TBTS) sont données dans l'Annexe L.

Il peut être prévu que les appareillages de lampes conformes à la présente norme ne compromettent pas la sécurité entre 90 % et 110 % de leur tension d'alimentation assignée en usage indépendant et lorsqu'ils fonctionnent dans des luminaires conformes à l'IEC 60598-1 et la partie correspondante IEC 60598-2-xx, et avec des lampes conformes aux normes correspondantes pour les lampes. Les exigences de performance peuvent demander des limites plus sévères.

#### 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60065:2001<sup>1</sup>, *Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité*

IEC 60068-2-14:2009, *Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essai N: Variation de température*

IEC 60081, *Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de performance*

IEC 60085:2007, *Isolation électrique – Évaluation et désignation thermiques*

<sup>1</sup> Septième édition. Cette édition a été remplacée en 2014 par l'IEC 60065:2014.

IEC 60112:2003, *Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides*  
IEC 60112:2003/AMD1:2009

IEC 60216 (toutes les parties), *Matériaux isolants électriques – Propriétés d'endurance thermique*

IEC 60317-0-1:2013, *Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage – Partie 0-1: Exigences générales – Fil de section circulaire en cuivre émaillé*

IEC 60384-14, *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 14: Spécification intermédiaire – Condensateurs fixes d'antiparasitage et raccordement à l'alimentation*

IEC 60417, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel* (disponible sous <http://www.graphical-symbols.info/equipment>)

IEC 60449:1973, *Domaine de tensions des installations électriques des bâtiments*  
IEC 60449:1973/AMD1:1979

IEC 60529:1989, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*  
IEC 60529:1989/AMD1:1999  
IEC 60529:1989/AMD2:2013

IEC 60598-1: 2014, *Luminaires – Partie 1: Exigences générales et essais*

IEC 60598-2 (toutes les parties), *Luminaires – Partie 2: Règles particulières*

IEC 60664-1:2007, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais*

IEC 60664-4:2005, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 4: Considérations sur les contraintes de tension à hautes fréquences*

IEC 60691:2002, *Protecteurs thermiques – Prescriptions et guide d'application*

IEC 60695-2-10, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-10: Essais au fil incandescent/chauffant – Appareillage et méthode commune d'essai*

IEC 60695-11-5, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-5: Flammes d'essai – Méthode d'essai au brûleur-aiguille – Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes directrices*

IEC 60730-2-3, *Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue – Partie 2-3: Règles particulières pour les protecteurs thermiques des ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence*

IEC 60884-2-4, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 2-4: Règles particulières pour prises de courant pour TBTS*

IEC 60901, *Lampes à fluorescence à culot unique – Prescriptions de performances*

IEC 60906-3, *Systèmes IEC de prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 3: Prises de courant pour TBTS, 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V courant alternatif et continu*

IEC 60921:2004, *Ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence – Exigences de performances*  
IEC 60921:2004/AMD1:2006

IEC 60923:2005, *Appareillages de lampes – Ballasts pour lampes à décharge (à l'exclusion des lampes tubulaires à fluorescence) – Exigences de performance*

IEC 60950-1, *Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1: Exigences générales*

IEC 61180-1:1992, *Techniques des essais à haute tension pour matériels à basse tension – Partie 1: Définitions, prescriptions et modalités relatives aux essais*

IEC 61189-2:2006, *Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies – Part 2: Test methods for materials for interconnection structures* (disponible en anglais seulement)

IEC 61249-2 (toutes les parties), *Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion*

IEC 61347-2 (toutes les parties), *Appareillages de lampes – Partie 2: Exigences particulières*

IEC 61347-2-8, *Appareillages de lampes – Partie 2-8: Prescriptions particulières pour les ballasts pour lampes fluorescentes*

IEC 61347-2-9:2012, *Appareillages de lampes – Partie 2-9: Exigences particulières pour les appareillages électromagnétiques pour lampes à décharge (à l'exclusion des lampes fluorescentes)*

IEC 61558-1:2005, *Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues – Partie 1: Exigences générales et essais*

IEC 61558-2-6:2009, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-6: Règles particulières et essais pour les transformateurs de sécurité et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de sécurité*

IEC 61558-2-16:2009, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-16: Règles particulières et essais pour les blocs d'alimentation à découpage et les transformateurs pour blocs d'alimentation à découpage*

ISO 4046-4:2002, *Papier, carton, pâtes et termes connexes – Vocabulaire – Partie 4: Catégories et produits transformés de papier et de carton*

# FINAL VERSION

# VERSION FINALE



**Lamp controlgear –  
Part 1: General and safety requirements**

**Appareillages de lampes –  
Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité**



## CONTENTS

FOREWORD.....	9
INTRODUCTION.....	12
1    Scope .....	13
2    Normative references .....	13
3    Terms and definitions .....	15
4    General requirements .....	23
5    General notes on tests .....	24
6    Classification.....	25
7    Marking .....	25
7.1    Items to be marked .....	25
7.2    Durability and legibility of marking.....	27
8    Terminals .....	28
8.1    Integral terminals .....	28
8.2    Terminals other than integral terminals .....	28
9    Earthing.....	28
9.1    Provisions for protective earthing (Symbol: IEC 60417-5019 (2006-08)).....	28
9.2    Provisions for functional earthing (Symbol: IEC 60417-5018 (2011-07)).....	29
9.3    Lamp controlgear with conductors for protective earthing by tracks on printed circuit boards .....	29
9.4    Earthing of built-in lamp controlgear.....	29
9.5    Earthing via independent controlgear.....	29
9.5.1    Earth connection to other equipment .....	29
9.5.2    Earthing of the lamp compartments powered via the independent lamp controlgear .....	29
10   Protection against accidental contact with live parts .....	30
11   Moisture resistance and insulation.....	31
12   Electric strength .....	32
13   Thermal endurance test for windings of ballasts .....	33
14   Fault conditions .....	36
15   Construction .....	40
15.1    Wood, cotton, silk, paper and similar fibrous material .....	40
15.2    Printed circuits.....	40
15.3    Plugs and socket-outlets used in SELV or ELV circuits .....	41
15.4    Insulation between circuits and accessible parts .....	41
15.4.1    General .....	41
15.4.2    SELV circuits .....	41
15.4.3    FELV circuits .....	42
15.4.4    Other circuits .....	43
15.4.5    Insulation between circuits and accessible conductive parts .....	43
16   Creepage distances and clearances .....	44
16.1    General.....	44
16.2    Creepage distances .....	46
16.2.1    General .....	46
16.2.2    Minimum creepage distances for working voltages .....	47

16.2.3	Creepage distances for working voltages with frequencies above 30 kHz.....	48
16.2.4	Compliance with the required creepage distances .....	49
16.3	Clearances .....	50
16.3.1	General .....	50
16.3.2	Clearances for working voltages .....	51
16.3.3	Clearances for ignition voltages and working voltages with higher frequencies.....	52
16.3.4	Compliance with the required clearances.....	54
17	Screws, current-carrying parts and connections.....	55
18	Resistance to heat, fire and tracking.....	55
19	Resistance to corrosion .....	56
20	No-load output voltage .....	56
Annex A (normative)	Test to establish whether a conductive part is a live part which may cause an electric shock .....	57
A.1	General test requirements.....	57
A.2	Limits for measured voltages .....	57
A.3	Limits for touch current .....	57
Annex B (normative)	Particular requirements for thermally protected lamp controlgear .....	58
B.1	Introductory remark.....	58
B.2	General.....	58
B.3	Terms and definitions.....	58
B.4	General requirements for thermally protected lamp controlgear.....	59
B.5	General notes on tests.....	59
B.6	Classification .....	59
B.6.1	General .....	59
B.6.2	According to the class of protection .....	59
B.6.3	According to the type of protection .....	59
B.7	Marking.....	60
B.8	Thermal endurance of windings .....	60
B.9	Lamp controlgear heating .....	60
B.9.1	Preselection test.....	60
B.9.2	"Class P" thermally protected lamp controlgear .....	61
B.9.3	Temperature declared thermally protected lamp controlgear as specified in IEC 61347-2-8, with a rated maximum case temperature of 130 °C or lower .....	62
B.9.4	Temperature declared thermally protected lamp controlgear as specified in IEC 61347-2-8 with a rated maximum case temperature exceeding 130 °C .....	63
B.9.5	Temperature declared thermally protected lamp controlgear as specified in IEC 61347-2-9 .....	64
Annex C (normative)	Particular requirements for electronic lamp controlgear with means of protection against overheating .....	66
C.1	General.....	66
C.2	Terms and definitions.....	66
C.3	General requirements for electronic lamp controlgear with means of protection against overheating .....	66
C.4	General notes on tests .....	67
C.5	Classification .....	67

C.6	Marking.....	67
C.7	Limitation of heating .....	67
C.7.1	Pre-selection test.....	67
C.7.2	Functioning of the protection means .....	67
Annex D (normative)	Requirements for carrying out the heating tests of thermally protected lamp controlgear .....	69
D.1	Test enclosure .....	69
D.2	Heating of enclosure .....	69
D.3	Lamp controlgear operating conditions.....	69
D.4	Lamp controlgear position in the enclosure .....	69
D.5	Temperature measurements .....	70
Annex E (normative)	Use of constant S other than 4 500 in $t_W$ tests.....	71
E.1	General.....	71
E.2	Procedure A.....	71
E.3	Procedure B.....	71
Annex F (normative)	Draught-proof enclosure.....	74
Annex G (normative)	Explanation of the derivation of the values of pulse voltages .....	75
G.1	Pulse voltage rise time $T$ .....	75
G.2	Long-duration pulse voltages .....	75
G.3	Short-duration pulse voltages .....	75
G.4	Measurement of short-duration pulse energy .....	75
Annex H (normative)	Tests .....	81
H.1	Ambient temperature and test room .....	81
H.2	Supply voltage and frequency .....	81
H.2.1	Test voltage and frequency.....	81
H.2.2	Stability of supply and frequency .....	81
H.2.3	Supply voltage waveform for reference ballast only .....	81
H.3	Electrical characteristics of lamps .....	82
H.4	Magnetic effects .....	82
H.5	Mounting and connection of reference lamps .....	82
H.6	Reference lamp stability.....	82
H.7	Instrument characteristics .....	82
H.7.1	Potential circuits .....	82
H.7.2	Current circuits .....	82
H.7.3	RMS measurements .....	83
H.8	Invertor power sources .....	83
H.9	Reference ballast.....	83
H.10	Reference lamps.....	83
H.11	Test conditions .....	83
H.11.1	Resistance measurement delays .....	83
H.11.2	Electrical resistance of contacts and leads .....	83
H.12	Lamp controlgear heating .....	83
H.12.1	Built-in lamp controlgear.....	83
H.12.2	Independent lamp controlgear .....	84
H.12.3	Integral lamp controlgear .....	84
H.12.4	Test conditions .....	85
Annex I (normative)	Additional requirements for built-in magnetic ballasts with double or reinforced insulation .....	86
I.1	General.....	86

I.2	Terms and definitions .....	86
I.3	General requirements .....	86
I.4	General notes on tests .....	87
I.5	Classification .....	87
I.6	Marking .....	87
I.7	Protection against accidental contact with live parts .....	87
I.8	Terminals .....	87
I.9	Provision for earthing .....	87
I.10	Moisture resistance and insulation .....	87
I.11	High-voltage impulse test .....	87
I.12	Thermal endurance test for windings of ballasts .....	88
I.13	Ballast heating .....	88
I.14	Screws, current-carrying parts and connections .....	88
I.15	Creepage distances and clearances .....	88
I.16	Resistance to heat and fire .....	88
I.17	Resistance to corrosion .....	88
Annex J (normative)	Schedule of more onerous requirements .....	89
Annex K (informative)	Conformity testing during manufacture .....	90
K.1	General .....	90
K.2	Testing .....	90
K.3	Additional dielectric strength tests for controlgear with protection against pollution by the use of coating or potting material .....	92
Annex L (normative)	Particular additional requirements for controlgears providing SELV .....	93
L.1	General .....	93
L.2	Terms and definitions .....	93
L.3	Classification .....	94
L.4	Marking .....	94
L.5	Protection against electric shock .....	95
L.6	Heating .....	95
L.7	Short-circuit and overload protection .....	96
L.8	Insulation resistance and electric strength .....	97
L.8.1	General .....	97
L.8.2	Insulation resistance .....	97
L.8.3	Electric strength .....	97
L.9	Construction .....	98
L.10	Components .....	98
L.11	Creepage distances, clearances and distances through insulation .....	99
Annex M (informative)	Dielectric strength test voltages for controlgear intended for the use in impulse withstand Category III .....	100
Annex N (normative)	Requirements for insulation materials used for double or reinforced insulation .....	101
N.1	General .....	101
N.2	Reference document .....	101
N.3	Terms and definitions .....	101
N.4	General requirements .....	101
N.4.1	Material requirements .....	101
N.4.2	Solid insulation .....	101
N.4.3	Thin sheet insulation .....	101

Annex O (normative) Additional requirements for built-in electronic controlgear with double or reinforced insulation .....	105
O.1 General.....	105
O.2 Terms and definitions.....	105
O.3 General requirements .....	105
O.4 General notes on tests.....	105
O.5 Classification .....	106
O.6 Marking.....	106
O.7 Protection against accidental contact with live parts.....	106
O.8 Terminals.....	106
O.9 Provision for earthing.....	106
O.10 Moisture resistance and insulation .....	106
O.11 Electric strength.....	106
O.12 Thermal endurance of windings .....	106
O.13 Fault conditions .....	106
O.14 Construction .....	107
O.15 Creepage distances and clearances.....	107
O.16 Screws, current-carrying parts and connections .....	107
O.17 Resistance to heat and fire .....	107
O.18 Resistance to corrosion .....	107
Annex P (normative) Creepage distances and clearances and distance through isolation (DTI) for lamp controlgear which are protected against pollution by the use of coating or potting .....	108
P.1 General.....	108
P.2 Creepage distances .....	108
P.2.1 General .....	108
P.2.2 Minimum creepage distances for working voltages and rated voltage with frequencies up to 30 kHz.....	108
P.2.3 Creepage distances for working voltages with frequencies above 30 kHz.....	108
P.2.4 Compliance with the required creepage distances .....	110
P.3 Distance through isolation.....	111
P.3.1 General .....	111
P.3.2 Compliance tests .....	111
P.3.3 Preconditioning of the lamp controlgear.....	111
P.3.4 Electrical tests after conditioning .....	112
Annex Q (informative) Example for $U_p$ calculation .....	114
Annex R (informative) Concept of creepage distances and clearances.....	115
R.1 Basic concept considerations .....	115
R.1.1 Creepage distances.....	115
R.1.2 Clearances .....	115
R.2 Why setting up tables?.....	116
Annex S (informative) Examples of controlgear insulation coordination .....	117
Annex T (informative) Creepage distances and clearances for controlgear with a higher degree of availability (impulse withstand category III).....	118
T.1 General.....	118
T.2 Clearances for working voltages of lamp controlgear not protected against pollution by coating or potting materials .....	118
T.3 Clearances for working voltages of lamp controlgear protected against pollution by coating or potting .....	119

T.4 Distances through insulation – Particular additional requirements for controlgear providing SELV .....	119
Bibliography.....	121
Figure 1 – Relation between winding temperature and endurance test duration .....	34
Figure 2 – Test circuit for controlgear .....	40
Figure 3 – Example of a controlgear insulation related to Table 6 .....	43
Figure 4 – Application of Table 7 and Table 8 .....	47
Figure 5 – Application of Table 9, Table 10 and Table 11.....	50
Figure 6 – Application of Table 10 and Table 11 .....	51
Figure B.1 – Test circuit for thermally protected lamp controlgear .....	64
Figure D.1 – Example of heating enclosure for thermally protected ballasts .....	70
Figure E.1 – Assessment of claimed value of S.....	73
Figure G.1 – Circuit for measuring short-duration pulse energy.....	78
Figure G.2 – Suitable circuit for producing and applying long-duration pulses .....	80
Figure H.1 – Test arrangement for heating test .....	85
Figure N.1 –Test arrangement for checking mechanical withstandin of insulating materials in thin sheet layers .....	104
Figure Q.1 – Example for the calculation of $U_p$ .....	114
Figure S.1 – Example of schematic drawings, showing the different controlgear insulation coordination .....	117
Table 1 – Required rated impulse withstand voltage of equipment .....	22
Table 2 – Working voltage and $U_{out}$ steps .....	27
Table 3 – Electric strength test voltage .....	32
Table 4 – Theoretical test temperatures for ballasts subjected to an endurance test duration of 30 days .....	35
Table 5 – Minimum creepage distance on printed circuit board .....	38
Table 6 – Insulation requirements between active parts and accessible conductive parts .....	44
Table 7 – Minimum creepage distances for working voltage .....	48
Table 8 – Minimum value of creepage distances for sinusoidal or non-sinusoidal working voltages at different frequency ranges; basic or supplementary insulation .....	49
Table 9 – Minimum clearances for working voltages .....	51
Table 10 – Minimum distances of clearances for sinusoidal or non-sinusoidal voltages; inhomogeneous field conditions; basic or supplementary insulation .....	53
Table 11 – Minimum distances of clearances for sinusoidal or non-sinusoidal voltages; inhomogeneous field conditions; reinforced insulation.....	54
Table B.1 – Thermal protection operation .....	62
Table B.2 – Thermal protection operation .....	63
Table G.1 – Component values for measurement of pulse energy.....	78
Table K.1 – Minimum values for electrical tests .....	91
Table L.1 – Symbols for marking if marking is used .....	95
Table L.2 – Values of temperatures in normal use .....	96
Table L.3 – Values of insulation resistances .....	97

Table L.4 – Table of dielectric strength test voltages for controlgears intended for use in impulse withstand Category II .....	98
Table L.5 – Distances through insulation (DTI) for the impulse withstand category II / material group IIIa (175 CTI < 400) .....	99
Table M.1 – Table of dielectric strength test voltages for controlgears intended for use in impulse withstand Category III .....	100
Table N.1 – Electric strength test voltage required during the mandrel test .....	103
Table P.1 – Minimum creepage distances for working voltages and rated voltages with frequencies up to 30 kHz .....	108
Table P.2 – Minimum value of creepage distances for sinusoidal or non-sinusoidal working voltages at different frequency ranges; basic or supplementary insulation .....	109
Table P.3 – Impulse withstand test voltage for products of impulse withstand category II .....	112
Table T.1 – Minimum clearances for working voltages – Impulse withstand category III .....	119
Table T.2 – Impulse withstand test voltages of impulse withstand category III for lamp controlgear protected against pollution by coating or potting material .....	119
Table T.3 – Distances through insulation (DTI) for the impulse withstand category III/material group IIIa (175 CTI < 400) .....	120

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

### LAMP CONTROLGEAR –

#### Part 1: General and safety requirements

#### FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

#### DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 61347-1 bears the edition number 3.1. It consists of the third edition (2015-02) [documents 34C/1118/FDIS and 34C/1135/RVD] and its amendment 1 (2017-09) [documents 34C/1351/FDIS and 34C/1358/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

International Standard IEC 61347-1 has been prepared by subcommittee 34C: Auxiliaries for lamps, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

This third edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) additional marking requirements;
- b) additional requirements for creepage distances and clearances:
  - for working voltages with operating frequencies up to 30 kHz;
  - for working voltages with higher operating frequencies than 30 kHz;
  - for impulse and resonance voltages ignition;
  - for basic, supplementary and reinforced insulation;
  - for insulation between circuits;
  - for coated or potted controlgear;
- c) modification of definition of ELV and FELV;
- d) modification of schematic drawing, showing the different controlgear classification and insulation requirements;
- e) scope extension;
- f) new Annex A: test to establish whether a conductive part is a live part which may cause an electric shock;
- g) new Annex M: creepage distances and clearances for controlgear where a higher degree of availability (impulse withstand category III) may be requested;
- h) new Annex Q: example for  $U_p$  calculation;
- i) new Annex P: creepage distances and clearances and distance through isolation (DTI) for lamp controlgear which are protected against pollution by the use of coating or potting;
- j) new Annex R: concept of creepage distances and clearances.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This Part 1 is to be used in conjunction with the appropriate Part 2, which contains clauses to supplement or modify the corresponding clauses in Part 1, to provide the relevant requirements for each type of product.

NOTE In this standard, the following print types are used.

- Requirements proper: in roman type.
- *Test specifications: in italic type.*
- Explanatory matter: in smaller roman type.

A list of all parts of the IEC 61347 series, published under the general title *Lamp controlgear*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

**IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.**

## INTRODUCTION

This part of IEC 61347 provides a set of general and safety requirements and tests which are considered to be generally applicable to most types of lamp controlgear and which can be called up as required by the different parts that make up IEC 61347-2. This Part 1 is thus not to be regarded as a specification in itself for any type of lamp controlgear, and its provisions apply only to particular types of lamp controlgear, to the extent determined by the appropriate Part 2 of IEC 61347.

The parts which make up IEC 61347-2, in referring to any of the clauses of this part, specify the extent to which such a clause is applicable and the order in which the tests are to be performed; they also include additional requirements as necessary. The order in which the clauses of this part are numbered has no particular significance, as the order in which their provisions apply is determined for each type of lamp controlgear by the appropriate Part 2 of the IEC 61347-2 series. All such parts are self-contained and therefore do not contain references to each other.

Where the requirements of any of the clauses of this part of IEC 61347 are referred to in the various parts that make up IEC 61347-2 by the phrase "The requirements of clause n of IEC 61347-1 apply", this phrase will be interpreted as meaning that all requirements of the clause in question of Part 1 apply, except any which are clearly inapplicable to the particular type of lamp controlgear covered by the Part 2 concerned.

Lamp controlgear which complies with the text of this standard will not necessarily be judged to comply with the safety principles of the standard if, when examined and tested, it is found to have other features which impair the level of safety covered by these requirements.

Lamp controlgear employing materials or having forms of construction differing from those detailed in the requirements of this standard may be examined and tested according to the intent of the requirement and, if found to be substantially equivalent, may be judged to comply with the safety principles of the standard.

Performance requirements for lamp controlgear are the subject of IEC 60921, IEC 60923, IEC 60925, IEC 60927, IEC 60929, IEC 61047 and IEC 62384 as appropriate for the type of lamp controlgear.

Safety requirements ensure that electrical equipment constructed in accordance with these requirements does not endanger the safety of persons, domestic animals or property when properly installed and maintained and used in applications for which it was intended.

Requirements for electronic lamp controlgear for other types of lamps will be the subject of a separate standard, as the need arises.

Controlgear can consist of a printed circuit board and may incorporate the following:

- controlgear;
- lampholder(s);
- switch(es);
- supply terminals.

The lamp controlgear should comply with this standard.

The lampholders(s), switch(es) and supply terminals should comply with their own standards.

## LAMP CONTROLGEAR –

### Part 1: General and safety requirements

#### 1 Scope

This part of IEC 61347 specifies general and safety requirements for lamp controlgear for use on d.c. supplies up to 1 000 V and/or a.c. supplies up to 1 000 V at 50 Hz or 60 Hz.

This standard also covers lamp controlgear for lamps which are not yet standardized.

Tests dealt with in this standard are type tests. Requirements for testing individual lamp controlgear during production are not included.

Requirements for semi-luminaires are given in IEC 60598-1:2014 (see definition 1.2.60).

Particular requirements for controlgears providing safety extra low voltage (from now on SELV) are given in Annex L.

It can be expected that lamp control gear which comply with this standard will not compromise safety between 90 % and 110 % of their rated supply voltage in independent use and when operated in luminaires complying with the safety standard IEC 60598-1 and the relevant part IEC 60598-2-xx and with lamps complying with the relevant lamp standards. Performance requirements may require tighter limits.

#### 2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60065:20011, *Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements*

IEC 60068-2-14:2009, *Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60081, *Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications*

IEC 60085:2007, *Electrical insulation – Thermal classification and designation*

IEC 60112:2003, *Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials*

IEC 60112:2003/AMD1:2009

IEC 60216 (all parts), *Electrical insulating materials – Thermal endurance properties*

IEC 60317-0-1:2013, *Specifications for particular types of windings wires – Part 0-1: General requirements – Enamelled round copper wire*

---

<sup>1</sup> Seventh edition. This edition has been replaced in 2014 by IEC 60065:2014.

IEC 60384-14, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains*

IEC 60417, *Graphical symbols for use on equipment*. Available at <http://www.graphical-symbols.info/equipment>

IEC 60449:1973, *Voltage bands for electrical installations of buildings*  
IEC 60449:1973/AMD1:1979

IEC 60529:1989, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*  
IEC 60529:1989/AMD1:1999  
IEC 60529:1989/AMD2:2013

IEC 60598-1:2014, *Luminaires – Part 1: General requirements and tests*

IEC 60598-2, (all parts), *Luminaires – Part 2: Particular requirements*

IEC 60664-1:2007, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 60664-4:2005, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress*

IEC 60691:2002, *Thermal-links – Requirements and application guide*

IEC 60695-2-10, *Fire hazard testing – Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire apparatus and common test procedure*

IEC 60695-11-5, *Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance*

IEC 60730-2-3, *Automatic electrical controls for household and similar use – Part 2: Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular fluorescent lamps*

IEC 60884-2-4, *Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-4: Particular requirements for plugs and socket outlets for SELV*

IEC 60901, *Single-capped fluorescent lamps – Performance specifications*

IEC 60906-3, *IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 3: SELV plugs and socket-outlets, 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, a.c. and d.c.*

IEC 60921:2004, *Ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements*  
IEC 60921:2004/AMD1:2006

IEC 60923:2005, *Auxiliaries for lamps – Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) – Performance requirements*

IEC 60950-1, *Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements*

IEC 61180-1:1992, *High-voltage test techniques for low voltage equipment – Part 1: Definitions, test and procedure requirements*

IEC 61189-2:2006, *Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies – Part 2: Test methods for materials for interconnection structures*

IEC 61249-2 (all parts), *Materials for printed boards and other interconnecting structures*

IEC 61347-2 (all parts), *Lamp controlgear – Part 2: Particular requirements*

IEC 61347-2-8, *Lamp controlgear – Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps*

IEC 61347-2-9:2012, *Lamp controlgear – Part 2-9: Particular requirements electromagnetic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)*

IEC 61558-1:2005, *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 1: General requirements and tests*

IEC 61558-2-6:2009, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers*

IEC 61558-2-16:2009, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units*

ISO 4046-4:2002, *Paper, board, pulp and related terms – Vocabulary – Part 4: Paper and board grades and converted products*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	131
INTRODUCTION .....	134
1 Domaine d'application .....	135
2 Références normatives .....	135
3 Termes et définitions .....	137
4 Exigences générales .....	145
5 Généralités sur les essais .....	146
6 Classification .....	147
7 Marquage .....	147
7.1 Indications à préciser .....	147
7.2 Durabilité et lisibilité du marquage .....	150
8 Bornes .....	151
8.1 Bornes intégrées .....	151
8.2 Bornes autres que les bornes intégrées .....	151
9 Mise à la terre .....	151
9.1 Dispositions pour la mise à la terre de protection (Symbole: IEC 60417-5019 (2006-08)) .....	151
9.2 Dispositions pour la mise à la terre fonctionnelle (Symbole: IEC 60417-5018 (2011-07)) .....	152
9.3 Appareillages de lampes dotés de conducteurs pour la mise à la terre de protection par des pistes sur des cartes de circuit imprimé .....	152
9.4 Mise à la terre d'un appareillage de lampe à incorporer .....	152
9.5 Mise à la terre par l'intermédiaire d'un appareillage indépendant .....	152
9.5.1 Raccordement de la terre à un autre appareil .....	152
9.5.2 Mise à la terre des compartiments d'une lampe alimentée par l'intermédiaire d'un appareillage de lampe indépendant .....	152
10 Protection contre le contact accidentel avec des parties actives .....	153
11 Résistance à l'humidité et isolement .....	154
12 Rigidité diélectrique .....	155
13 Essai d'endurance thermique des enroulements des ballasts .....	156
14 Conditions de défaut .....	160
15 Construction .....	164
15.1 Bois, coton, soie, papier et matériaux fibreux similaires .....	164
15.2 Cartes imprimées .....	164
15.3 Fiches et socles utilisés dans les circuits TBTS ou TBT .....	165
15.4 Isolation entre les circuits et les parties accessibles .....	165
15.4.1 Généralités .....	165
15.4.2 Circuits TBTS .....	166
15.4.3 Circuits TBTF .....	166
15.4.4 Autres circuits .....	167
15.4.5 Isolation entre les circuits et les parties conductrices accessibles .....	167
16 Lignes de fuite et écartements .....	169
16.1 Généralités .....	169
16.2 Lignes de fuite .....	171
16.2.1 Généralités .....	171

16.2.2	Lignes de fuite minimales pour les tensions de service .....	173
16.2.3	Lignes de fuite pour les tensions de service dont les fréquences sont supérieures à 30 kHz .....	173
16.2.4	Conformité avec les lignes de fuite exigées .....	174
16.3	Écartements .....	175
16.3.1	Généralités .....	175
16.3.2	Écartements pour les tensions de service .....	177
16.3.3	Écartements pour les tensions d'amorçage et les tensions de service à fréquences supérieures .....	178
16.3.4	Conformité aux écartements exigés .....	180
17	Vis, parties transportant le courant et connexions .....	181
18	Résistance à la chaleur, au feu et aux courants de cheminement .....	181
19	Résistance à la corrosion .....	182
20	Tension de sortie à vide .....	182
Annexe A (normative) Essai ayant pour objet de déterminer si une partie conductrice est une partie active pouvant entraîner un choc électrique .....		183
A.1	Exigences générales d'essai .....	183
A.2	Limites des tensions mesurées .....	183
A.3	Limites des courants de contact .....	183
Annexe B (normative) Exigences particulières pour les appareillages de lampes à protection thermique .....		184
B.1	Vue d'ensemble .....	184
B.2	Généralités .....	184
B.3	Termes et définitions .....	184
B.4	Exigences générales applicables aux protecteurs thermiques .....	185
B.5	Généralités sur les essais .....	185
B.6	Classification .....	185
B.6.1	Généralités .....	185
B.6.2	En fonction de la classe de protection .....	185
B.6.3	En fonction du type de protection .....	186
B.7	Marquage .....	186
B.8	Endurance thermique des enroulements .....	186
B.9	Echauffement de l'appareillage de lampe .....	186
B.9.1	Epreuves préalables de sélection .....	186
B.9.2	Appareillage de lampe à protection thermique de «classe P» .....	187
B.9.3	Appareillages de lampes à protection thermique à température déclarée spécifiés dans l'IEC 61347-2-8, avec une température assignée maximale de boîtier inférieure ou égale à 130 °C .....	188
B.9.4	Appareillage de lampe à protection thermique à température déclarée comme spécifié dans l'IEC 61347-2-8, avec température maximale assignée de boîtier supérieure à 130 °C .....	189
B.9.5	Appareillage de lampe à protection thermique à température déclarée comme spécifié dans l'IEC 61347-2-9 .....	190
Annexe C (normative) Exigences particulières pour les appareillages de lampes électroniques avec dispositifs de protection contre la surchauffe .....		193
C.1	Généralités .....	193
C.2	Termes et définitions .....	193
C.3	Exigences générales applicables aux appareillages électroniques de commande dotés d'une protection contre la surchauffe .....	193
C.4	Généralités sur les essais .....	194
C.5	Classification .....	194

C.6	Marquage.....	194
C.7	Limitation de l'échauffement.....	194
C.7.1	Epreuves préalables de sélection .....	194
C.7.2	Fonctionnement du dispositif de protection .....	194
Annexe D (normative)	Exigences pour les essais d'échauffement des appareillages de lampes à protection thermique .....	196
D.1	Enceinte d'essai.....	196
D.2	Chauffage de l'enceinte.....	196
D.3	Conditions de fonctionnement de l'appareillage de lampe .....	196
D.4	Position de l'appareillage de lampe dans l'enceinte.....	196
D.5	Mesures de température .....	197
Annexe E (normative)	Usage de constantes $S$ différentes de 4 500 pour les essais $t_w$ .....	199
E.1	Généralités .....	199
E.2	Procédure A .....	199
E.3	Procédure B .....	199
Annexe F (normative)	Enceinte à air calme.....	202
Annexe G (normative)	Explications concernant le calcul des valeurs des impulsions de tension.....	203
G.1	Temps de montée des impulsions de tension $T$ .....	203
G.2	Impulsions de tension de longue durée .....	203
G.3	Impulsions de tension de courte durée .....	203
G.4	Mesure de l'énergie des impulsions de courte durée .....	203
Annexe H (normative)	Essais .....	209
H.1	Température ambiante et local d'essai .....	209
H.2	Tension et fréquence d'alimentation .....	209
H.2.1	Tension et fréquence d'essai.....	209
H.2.2	Stabilité de la tension d'alimentation et de la fréquence .....	209
H.2.3	Forme d'onde de la tension d'alimentation pour les ballasts de référence seulement.....	209
H.3	Caractéristiques électriques des lampes .....	210
H.4	Effets magnétiques .....	210
H.5	Montage et raccordement des lampes de référence .....	210
H.6	Stabilité de la lampe de référence .....	210
H.7	Caractéristiques des appareils de mesure .....	210
H.7.1	Circuits de tension .....	210
H.7.2	Circuits de courant.....	210
H.7.3	Mesure de la valeur efficace .....	211
H.8	Onduleurs .....	211
H.9	Ballasts de référence .....	211
H.10	Lampes de référence .....	211
H.11	Conditions d'essai .....	211
H.11.1	Retards lors des mesures de résistance .....	211
H.11.2	Résistance électrique des contacts et des conducteurs .....	211
H.12	Echauffement des appareillages de lampes .....	212
H.12.1	Appareillages de lampes à incorporer.....	212
H.12.2	Appareillage de lampe indépendant.....	213
H.12.3	Appareillage de lampe intégré .....	213
H.12.4	Conditions d'essais .....	213

Annexe I (normative) Exigences complémentaires pour les ballasts magnétiques à incorporer avec isolation double ou renforcée .....	215
I.1 Généralités .....	215
I.2 Termes et définitions.....	215
I.3 Exigences générales .....	215
I.4 Généralités sur les essais .....	216
I.5 Classification .....	216
I.6 Marquage.....	216
I.7 Protection contre le contact accidentel avec les parties actives .....	216
I.8 Bornes .....	216
I.9 Dispositions en vue de la mise à la terre.....	216
I.10 Résistance à l'humidité et isolement.....	216
I.11 Essai aux impulsions de haute tension .....	217
I.12 Essai d'endurance thermique des enroulements des ballasts .....	217
I.13 Échauffement des ballasts .....	217
I.14 Vis, parties transportant le courant et connexions .....	217
I.15 Lignes de fuite et écartements.....	217
I.16 Résistance à la chaleur et au feu.....	217
I.17 Résistance à la corrosion .....	217
Annexe J (normative) Planification des exigences les plus importantes .....	218
Annexe K (informative) Essai de conformité durant la fabrication .....	219
K.1 Généralités .....	219
K.2 Essais.....	219
K.3 Essais de rigidité diélectrique supplémentaires pour les appareillages protégés contre la pollution par l'utilisation de matériaux de revêtement ou d'empotage .....	221
Annexe L (normative) Exigences supplémentaires particulières pour les appareillages fournissant une TBTS.....	222
L.1 Généralités .....	222
L.2 Termes et définitions.....	222
L.3 Classification .....	223
L.4 Marquage.....	223
L.5 Protection contre les chocs électriques.....	224
L.6 Échauffement.....	224
L.7 Protection contre les courts-circuits et les surcharges.....	225
L.8 Résistance d'isolement et rigidité diélectrique.....	226
L.8.1 Généralités .....	226
L.8.2 Résistance d'isolement .....	226
L.8.3 Rigidité diélectrique .....	226
L.9 Construction.....	227
L.10 Composants .....	227
L.11 Lignes de fuite, écartements et distances à travers l'isolation .....	228
Annexe M (informative) Tensions d'essai de rigidité diélectrique pour un appareillage destiné à être utilisé dans la Catégorie III de tenue aux impulsions .....	230
Annexe N (normative) Exigences pour les matériaux d'isolation utilisés pour une isolation double ou renforcée.....	231
N.1 Généralités .....	231
N.2 Document de référence .....	231
N.3 Termes et définitions.....	231
N.4 Exigences générales .....	231

N.4.1	Exigences concernant les matériaux .....	231
N.4.2	Isolation solide.....	231
N.4.3	Isolation en feuilles minces .....	231
Annexe O (normative)	Exigences supplémentaires pour un appareil électronique à incorporer avec isolation double ou renforcée .....	235
O.1	Généralités .....	235
O.2	Termes et définitions.....	235
O.3	Exigences générales .....	235
O.4	Généralités sur les essais .....	236
O.5	Classification .....	236
O.6	Marquage.....	236
O.7	Protection contre un contact accidentel avec des parties actives.....	236
O.8	Bornes .....	236
O.9	Dispositions en vue de la mise à la terre de protection.....	236
O.10	Résistance à l'humidité et isolement.....	236
O.11	Rigidité diélectrique.....	236
O.12	Endurance thermique des enroulements .....	236
O.13	Conditions de défaut .....	237
O.14	Construction.....	237
O.15	Lignes de fuite et écartements.....	237
O.16	Vis, parties transportant le courant et connexions .....	237
O.17	Résistance à la chaleur et au feu.....	237
O.18	Résistance à la corrosion .....	237
Annexe P (normative)	Lignes de fuite, écartements et distance à travers l'isolation (DTI) pour les appareillages de lampes protégés contre la pollution par l'utilisation de revêtement ou d'empotage .....	238
P.1	Généralités .....	238
P.2	Lignes de fuite .....	238
P.2.1	Généralités .....	238
P.2.2	Lignes de fuite minimales pour les tensions de service et la tension assignée avec des fréquences jusqu'à 30 kHz.....	238
P.2.3	Lignes de fuite pour les tensions de service avec des fréquences supérieures à 30 kHz .....	239
P.2.4	Conformité aux valeurs exigées de lignes de fuite .....	240
P.3	Distance à travers l'isolation .....	241
P.3.1	Généralités .....	241
P.3.2	Essais de conformité.....	241
P.3.3	Pré-conditionnement de l'appareillage de lampe.....	241
P.3.4	Essais électriques après conditionnement .....	242
Annexe Q (informative)	Exemple de calcul de $U_p$ .....	244
Annexe R (informative)	Concept des lignes de fuite et des écartements .....	246
R.1	Considérations sur la conception de base .....	246
R.1.1	Lignes de fuite .....	246
R.1.2	Écartements .....	246
R.2	Justifications à l'établissement de tableaux .....	247
Annexe S (informative)	Exemples de coordination de l'isolement de l'appareillage .....	248
Annexe T (informative)	Lignes de fuite et écartements pour les appareillages avec un plus haut degré de disponibilité (catégorie de tenue aux chocs III).....	251
T.1	Généralités .....	251

T.2	Écartements pour les tensions de service des appareillages de lampes non protégés contre la pollution par des matériaux de revêtement ou d'empotage .....	251
T.3	Écartements pour les tensions de service des appareillages de lampes protégés contre la pollution par le revêtement ou l'empotage .....	252
T.4	Distances à travers l'isolation – Exigences supplémentaires particulières pour les appareillages fournissant une TBTS .....	252
Bibliographie .....		254
Figure 1 – Relation entre la température de l'enroulement et la durée de l'essai d'endurance .....		158
Figure 2 – Circuit d'essai pour les appareillages .....		164
Figure 3 – Exemple d'une isolation d'appareillage relative au Tableau 6 .....		168
Figure 4 – Application des Tableaux 7 et 8 .....		172
Figure 5 – Application des Tableaux 9, 10 et 11 .....		176
Figure 6 – Application des Tableaux 10 et Table 11 .....		177
Figure B.1 – Circuit d'essai pour les appareillages de lampes à protection thermique .....		191
Figure D.1 – Exemple d'enceinte chauffante pour les ballasts avec protection thermique .....		198
Figure E.1 – Contrôle de la valeur revendiquée de $S$ .....		201
Figure G.1 – Circuit pour la mesure de l'énergie des impulsions de courte durée .....		206
Figure G.2 – Circuit convenant à la production et à l'application de tensions d'impulsion de longue durée .....		208
Figure H.1 – Disposition pour l'essai d'échauffement .....		214
Figure N.1 – Montage d'essai pour vérifier la résistance mécanique des matériaux isolants en couches minces .....		234
Figure Q.1 – Exemple de calcul de $U_p$ .....		245
Figure S.1 – Exemple de schémas montrant la coordination de l'isolement des différents appareillages .....		250
Tableau 1 – Tension assignée de tenue aux chocs exigée pour les équipements .....		144
Tableau 2 – Tension de service et pas de $U_{out}$ .....		150
Tableau 3 – Tension d'essai de rigidité diélectrique .....		156
Tableau 4 – Températures théoriques d'essai pour les ballasts soumis à un essai d'endurance d'une durée de 30 jours .....		159
Tableau 5 – Ligne de fuite minimale sur circuit imprimé .....		162
Tableau 6 – Exigences pour l'isolation entre les parties actives et les parties conductrices accessibles .....		169
Tableau 7 – Valeurs minimales de ligne de fuite pour les tensions de service .....		173
Tableau 8 – Valeur minimale des lignes de fuite pour les tensions de service sinusoïdales ou non sinusoïdales à différentes gammes de fréquences; isolation principale ou supplémentaire .....		174
Tableau 9 – Valeurs minimales de distance dans l'air pour les tensions de service .....		178
Tableau 10 – Distances minimales des écartements pour les tensions sinusoïdales ou non sinusoïdales; conditions de champ hétérogène; isolation principale ou supplémentaire .....		179
Tableau 11 – Écartements minimaux pour les tensions sinusoïdales ou non sinusoïdales; conditions de champ hétérogène; Isolation renforcée .....		180
Tableau B.1 – Fonctionnement avec protection thermique .....		188
Tableau B.2 – Fonctionnement avec protection thermique .....		189

Tableau G.1 – Valeurs des composants pour la mesure de l'énergie de l'impulsion .....	206
Tableau K.1 – Valeurs minimales pour les essais électriques.....	220
Tableau L.1 – Symboles pour le marquage en cas d'utilisation d'un marquage .....	224
Tableau L.2 – Valeurs de températures en utilisation normale .....	225
Tableau L.3 – Valeurs des résistances d'isolement.....	226
Tableau L.4 – Tableau des tensions d'essai de rigidité diélectrique pour les appareillages destinés à être utilisés en Catégorie II de tenue aux impulsions .....	227
Tableau L.5 – Distances à travers l'isolation (DTI) pour la catégorie de tenue aux chocs II / Groupe de matériaux IIIa (175 IRC < 400) .....	229
Tableau M.1 – Tableau des tensions d'essai de rigidité diélectrique pour les appareillages destinés à être utilisés en Catégorie III de tenue aux impulsions .....	230
Tableau N.1 – Tension d'essai de rigidité diélectrique requise pendant l'essai au mandrin .....	233
Tableau P.1 – Lignes de fuite minimales pour les tensions de service et les tensions assignées avec des fréquences allant jusqu'à 30 kHz.....	239
Tableau P.2 – Valeur minimale des lignes de fuite pour les tensions de service sinusoïdales ou non sinusoïdales pour différentes gammes de fréquences; isolation principale ou supplémentaire.....	239
Tableau P.3 – Tension d'essai de tenue aux chocs pour les produits de catégorie de tenue aux chocs II.....	242
Tableau T.1 – Écartements minimaux pour les tensions de service – Catégorie de tenue aux chocs III.....	252
Tableau T.2 – Tensions d'essai de tenue aux chocs de la catégorie de tenue aux chocs III pour les appareillages de lampes protégés contre la pollution par le revêtement ou l'empotage .....	252
Tableau T.3 – Distances à travers l'isolation (DTI) pour la catégorie de tenue aux chocs III / Groupe de matériaux IIIa (175 IRC < 400) .....	253

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### APPAREILLAGES DE LAMPES –

#### Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

#### DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 61347-1 porte le numéro d'édition 3.1. Elle comprend la troisième édition (2015-02) [documents 34C/1118/FDIS et 34C/1135/RVD] et son amendement 1 (2017-09) [documents 34C/1351/FDIS et 34C/1358/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 61347-1 a été établie par le sous-comité 34C: Appareils auxiliaires pour lampes, du comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Cette troisième édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) les exigences de marquage supplémentaires;
- b) des exigences supplémentaires pour les lignes de fuite et écartements:
  - pour des tensions de service avec des fréquences de fonctionnement jusqu'à 30 kHz;
  - pour des tensions de service avec des fréquences de fonctionnement supérieures à 30 kHz;
  - pour impulsion et la résonance des tensions d'allumage;
  - pour l'isolation de base, supplémentaire et renforcée;
  - pour l'isolation entre les circuits;
  - pour l'appareillage enduit ou en pot;
- c) modification de la définition d'ELV et de FELV;
- d) la modification du schéma, montrant les différentes exigences en matière de classification et d'isolation appareillage;
- e) extension de l'objet;
- f) la nouvelle Annexe A: essai pour déterminer si une partie conductrice est une partie active qui peut provoquer un choc électrique;
- g) la nouvelle Annexe M: les lignes de fuite et écartements pour l'appareillage où un plus haut degré de disponibilité (tenue aux chocs de catégorie III) peut être demandée;
- h) la nouvelle Annexe Q: exemple de calcul  $U_p$ ;
- i) la nouvelle Annexe P: les distances des lignes de fuite l'écartement et la distance à travers l'isolation (DTI) pour les appareillages de lampes qui sont protégés contre la pollution par l'utilisation d'un revêtement ou d'enrobage;
- j) la nouvelle Annexe R: concept de lignes de fuite et écartements.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

La présente Partie 1 doit être utilisée conjointement avec la Partie 2 appropriée, qui comporte les articles complétant ou modifiant les articles correspondants de la Partie 1, afin d'établir les règles complètes pour chaque type d'appareil.

NOTE Dans la présente norme, les caractères suivants sont employés.

- Exigences proprement dites: caractères romains.
- *Modalités d'essais: caractères italiques.*
- NOTES: petits caractères romains.

Une liste de toutes les parties de l'IEC 61347, sous le titre général: *Appareillages de lampes*, est disponible sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

**IMPORTANT** – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

## INTRODUCTION

La présente partie de l'IEC 61347 donne un ensemble d'exigences générales et de sécurité et d'essais qui sont considérés comme pouvant s'appliquer de manière générale à la plupart des types d'appareillages de lampes et qui peuvent être rappelés, selon les besoins, dans les parties composant l'IEC 61347-2. La présente Partie 1 ne peut donc pas être considérée comme étant une spécification en elle-même pour n'importe quel type d'appareillage de lampes, et ses dispositions s'appliquent seulement aux types particuliers d'appareillages de lampes, dans le domaine déterminé par la Partie 2 appropriée de l'IEC 61347.

Les parties qui composent l'IEC 61347-2, en faisant référence à un quelconque des articles de la présente partie, spécifient le domaine dans lequel cet article est applicable et l'ordre dans lequel les essais seront à effectuer; elles incluent aussi des exigences supplémentaires, si nécessaire. L'ordre dans lequel les articles de la présente partie sont numérotés n'a pas de signification particulière car l'ordre dans lequel leurs dispositions s'appliquent est déterminé pour chaque type d'appareillage de lampe par la Partie 2 appropriée de la série IEC 61347-2. Toutes ces parties sont autonomes et, par conséquent, ne contiennent pas de références les unes aux autres.

Quand les exigences de l'un quelconque des articles de la présente partie de l'IEC 61347 sont citées en référence dans les parties composant l'IEC 61347-2 par la phrase «Les exigences de l'Article n de l'IEC 61347-1 s'appliquent», cette phrase sera interprétée comme signifiant que toutes les exigences de cet article de la Partie 1 s'appliquent, excepté éventuellement celles qui d'évidence ne s'appliquent pas au type particulier d'appareillage de lampe couvert par la Partie 2 considérée.

Les appareillages de lampes qui sont conformes au texte de cette norme ne seront pas nécessairement jugés comme étant conformes aux principes de sécurité de la norme si, lorsqu'ils sont examinés et essayés, il est trouvé qu'ils ont d'autres caractéristiques qui altèrent le niveau de sécurité objet de ces exigences.

Un appareillage de lampe présentant des dispositions de construction différentes ou utilisant des matériaux différents de ceux détaillés dans les exigences de cette norme peut être examiné et soumis aux essais dans l'esprit des exigences et, s'il est trouvé qu'il est pratiquement équivalent, peut être jugé comme satisfaisant aux principes de sécurité de la norme.

Les exigences de performance pour les appareillages de lampes sont le sujet des normes IEC suivantes: IEC 60921, IEC 60923, IEC 60925, IEC 60927, IEC 60929, IEC 61047 et IEC 62384 (en préparation) en fonction du type d'appareillage de lampe.

Les exigences de sécurité garantissent que les équipements électriques construits selon ces exigences sont, lorsqu'ils sont correctement montés et entretenus et qu'ils sont utilisés pour les applications auxquelles ils sont destinés, sans danger pour les personnes, les animaux domestiques ou les biens.

Des exigences pour des appareillages électroniques de lampes pour d'autres types de lampes feront l'objet de normes séparées, si le besoin apparaît.

L'appareillage peut se présenter sous la forme d'un circuit imprimé et peut incorporer ce qui suit:

- appareillage;
- douille(s);
- commutateur(s);
- bornes pour l'alimentation.

Il convient que l'appareillage de lampe soit conforme à cette norme.

Il convient que les douilles, commutateurs et bornes pour l'alimentation soient conformes à leurs normes respectives.

## APPAREILLAGES DE LAMPES –

### Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61347 spécifie les exigences générales et les exigences de sécurité pour les appareillages de lampes destinés à être utilisés sur des alimentations à courant continu jusqu'à 1 000 V et/ou sur des alimentations à courant alternatif jusqu'à 1 000 V à 50 Hz ou 60 Hz.

La présente norme traite aussi des appareillages de lampes pour les lampes qui ne sont pas encore normalisées.

Les essais traités dans cette norme sont des essais de type. Les exigences pour les essais individuels des appareillages de lampes pendant la production ne sont pas incluses.

Les exigences pour les semi-luminaires sont données dans l'IEC 60598-1:2014 (voir la définition 1.2.60)

Les exigences particulières applicables aux appareillages fournissant une très basse tension de sécurité (dénommée ci-après TBTS) sont données dans l'Annexe L.

Il peut être prévu que les appareillages de lampes conformes à la présente norme ne compromettent pas la sécurité entre 90 % et 110 % de leur tension d'alimentation assignée en usage indépendant et lorsqu'ils fonctionnent dans des luminaires conformes à l'IEC 60598-1 et la partie correspondante IEC 60598-2-xx, et avec des lampes conformes aux normes correspondantes pour les lampes. Les exigences de performance peuvent demander des limites plus sévères.

#### 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60065:2001<sup>1</sup>, *Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité*

IEC 60068-2-14:2009, *Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essai N: Variation de température*

IEC 60081, *Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de performance*

IEC 60085:2007, *Isolation électrique – Évaluation et désignation thermiques*

IEC 60112:2003, *Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides*

IEC 60112:2003/AMD1:2009

1 Septième édition. Cette édition a été remplacée en 2014 par l'IEC 60065:2014.

IEC 60216 (toutes les parties), *Matériaux isolants électriques – Propriétés d'endurance thermique*

IEC 60317-0-1:2013, *Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage – Partie 0-1: Exigences générales – Fil de section circulaire en cuivre émaillé*

IEC 60384-14, *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Partie 14: Spécification intermédiaire – Condensateurs fixes d'antiparasitage et raccordement à l'alimentation*

IEC 60417, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel* (disponible sous <http://www.graphical-symbols.info/equipment>)

IEC 60449:1973, *Domaine de tensions des installations électriques des bâtiments*  
IEC 60449:1973/AMD1:1979

IEC 60529:1989, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*  
IEC 60529:1989/AMD1:1999  
IEC 60529:1989/AMD2:2013

IEC 60598-1: 2014, *Luminaires – Partie 1: Exigences générales et essais*

IEC 60598-2 (toutes les parties), *Luminaires – Partie 2: Règles particulières*

IEC 60664-1:2007, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais*

IEC 60664-4:2005, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 4: Considérations sur les contraintes de tension à hautes fréquences*

IEC 60691:2002, *Protecteurs thermiques – Prescriptions et guide d'application*

IEC 60695-2-10, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-10: Essais au fil incandescent/chauffant – Appareillage et méthode commune d'essai*

IEC 60695-11-5, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-5: Flammes d'essai – Méthode d'essai au brûleur-aiguille – Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes directrices*

IEC 60730-2-3, *Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue – Partie 2-3: Règles particulières pour les protecteurs thermiques des ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence*

IEC 60884-2-4, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 2-4: Règles particulières pour prises de courant pour TBTS*

IEC 60901, *Lampes à fluorescence à culot unique – Prescriptions de performances*

IEC 60906-3, *Systèmes IEC de prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 3: Prises de courant pour TBTS, 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V courant alternatif et continu*

IEC 60921:2004, *Ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence – Exigences de performances*  
IEC 60921:2004/AMD1:2006

IEC 60923:2005, *Appareillages de lampes – Ballasts pour lampes à décharge (à l'exclusion des lampes tubulaires à fluorescence) – Exigences de performance*

IEC 60950-1, *Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1: Exigences générales*

IEC 61180-1:1992, *Techniques des essais à haute tension pour matériels à basse tension – Partie 1: Définitions, prescriptions et modalités relatives aux essais*

IEC 61189-2:2006, *Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies – Part 2: Test methods for materials for interconnection structures* (disponible en anglais seulement)

IEC 61249-2 (toutes les parties), *Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion*

IEC 61347-2 (toutes les parties), *Appareillages de lampes – Partie 2: Exigences particulières*

IEC 61347-2-8, *Appareillages de lampes – Partie 2-8: Prescriptions particulières pour les ballasts pour lampes fluorescentes*

IEC 61347-2-9:2012, *Appareillages de lampes – Partie 2-9: Exigences particulières pour les appareillages électromagnétiques pour lampes à décharge (à l'exclusion des lampes fluorescentes)*

IEC 61558-1:2005, *Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues – Partie 1: Exigences générales et essais*

IEC 61558-2-6:2009, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-6: Règles particulières et essais pour les transformateurs de sécurité et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de sécurité*

IEC 61558-2-16:2009, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-16: Règles particulières et essais pour les blocs d'alimentation à découpage et les transformateurs pour blocs d'alimentation à découpage*

ISO 4046-4:2002, *Papier, carton, pâtes et termes connexes – Vocabulaire – Partie 4: Catégories et produits transformés de papier et de carton*